

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA INTERCONECTARE

Regulamentul cu privire la interconectare este elaborat în temeiul prevederilor Art. 40.– (5) al Legii comunicațiilor electronice nr. 241 - XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial, 2008, nr. 51 - 54 art.155).

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește principiile și procedura de interconectare a rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice, în continuare rețele și/sau servicii, de furnizare a accesului la rețele și la infrastructura asociată, inclusiv la bucla /subbucla locală, în scopul:

- 1) furnizării serviciilor publice de comunicații electronice;
- 2) promovării concurenței pe piața rețelelor și serviciilor;
- 3) asigurării conectivității între utilizatorii finali ai rețelelor interconectate și serviciilor;
- 4) asigurării interconectării transparente și nediscriminatorii și interoperabilității rețelelor și serviciilor;
- 5) asigurării protecției utilizatorilor.

2. Pot realiza și participa la interconectarea rețelelor și/sau serviciilor, beneficia de acces la rețele și infrastructura asociată, inclusiv la bucla/subbucla locală, în continuare interconectare și acces, numai furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice autorizați în condițiile Legii comunicațiilor electronice, în continuare – furnizori. În scopul prezentului Regulament, accesul la bucla locală va include și accesul la bucla sublocală, dacă din context nu rezultă altfel.

3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:

acord asupra nivelului de calitate a serviciilor – parte componentă a unui acord de interconectare sau acces, sau a unei oferte de referință, prin care se definește nivelul asigurat al calității serviciilor furnizate și cuprinde: termenul de punere la dispoziție a serviciului din momentul solicitării, parametrii de calitate a serviciilor furnizate, condițiile și termenele de efectuare a activității de mentenanță, termenul de remediere a deranjamentelor, avarierilor și defecțiunilor, penalitățile pentru nerespectarea condițiilor acordului asupra nivelului de calitate a serviciilor;

acces de tip bitstream - punerea, de către un furnizor cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală (furnizor-ofertant), la dispoziția unui furnizor-solicitant a unor conexiuni de acces de bandă largă pînă la punctul de prezență a abonatului, prin buclă locală preechipată, de către furnizorul-ofertant, cu echipament DSLAM și configurații preferate de furnizorul-ofertant în rețeaua sa de acces local, pentru a permite furnizorului-solicitant să furnizeze servicii de bandă largă;

cabluri de legătură internă - perechi de fire metalice torsadate care realizează legătura între repartitorul principal, pe de o parte, și camera de cabluri a furnizorului, sau repartitorul de transfer situat în clădirea/spațiul furnizorului, după caz, pe de altă parte;

cabluri de legătură externă - perechi de fire metalice torsadate care realizează legătura între camera de cabluri a furnizorului, care deservește repartitorul principal sau intermediar, și repartitorul de transfer situat în afara clădirii/spațiului furnizorului ofertant;

cameră de cabluri - incintă de acces la canalizația furnizorului utilizată pentru pozarea și joncționarea cablurilor de legătură internă și externă și verificarea stării cablurilor;

canal de transmisie - modalitate de transmisie unidirecțională a semnalelor între două puncte;

circuit - combinare a două canale de transmisie care permite transmisia bidirecțională a semnalului între două puncte pentru realizarea unei comunicații;

clădirea furnizorului – construcția în care se află comutatorul sau repartitorul principal sau intermediar al furnizorului la care se realizează interconectarea sau accesul la bucla locală;

furnizor–ofertant - furnizor care oferă interconectarea rețelei și/sau serviciilor sale cu rețeaua și/sau serviciile altui furnizor sau care oferă accesul la bucla locală sau la infrastructura asociată;

furnizor–solicitant - furnizor care solicită interconectarea rețelei și/sau serviciilor sale cu rețeaua și/sau serviciile altui furnizor sau care solicită accesul la bucla locală, sau la infrastructura asociată;

furnizor cu obligații de furnizare a interconectării – furnizor cu obligații impuse, prin lege și/sau prin decizii adoptate de către Agenție de a interconecta propriile rețele publice de comunicații electronice cu rețelele publice de comunicații electronice ale altor furnizori în vederea originării, tranzitării și/sau terminării apelurilor și/sau furnizării serviciilor publice de comunicații electronice;

furnizor cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală – furnizor cu obligații impuse prin decizii, de către Agenție, în vederea furnizării către alți furnizori a accesului la bucla/ subbucla locală a rețelelor operate de el;

origine de apel - serviciu care asigură transmisia semnalului de la un punct terminal al unei rețele către un punct de interconectare;

punct de acces - interfață fizică situată la nivelul unui repartitor principal sau repartitor intermediar din cadrul rețelei de acces a furnizorului, la nivelul căreia se poate realiza accesul la această rețea;

punct de interconectare - punct fizic al unei rețele publice de comunicații electronice, utilizat pentru interconectarea altei rețele publice de comunicații electronice, care asigură interoperabilitatea rețelelor și/sau serviciilor furnizate;

punct de prezență a abonatului - sediu/domiciliu al abonatului, unde se conectează echipamentul terminal al acestuia;

repartitor principal – repartitor situat la cea mai îndepărtată distanță de la punctul de prezență a abonatului, care deservește respectivul abonat, la nivelul căruia se poate defini un punct de acces la bucla locală;

repartitor intermediar – repartitor situat între punctul de prezență a abonatului și repartitorul principal, la nivelul căruia se poate defini un punct de acces la subbucla locală;

repartitor de transfer – repartitor la nivelul căruia echipamentele furnizorului-solicitant se conectează la repartitorul principal sau intermediar (prin intermediul cablurilor de legătură internă sau externă);

rețea de acces – totalitate a cablurilor de comunicații electronice și infrastructură asociată (repartitoare, subrepartitoare, cameră de cabluri, canalizație telefonică, linii aeriene, piloni, cutii terminale, nișe) prin intermediul cărora se stabilesc legături de comunicație între resursele tehnice de comunicații electronice (repartitorul principal) și punctele terminale de rețea;

rețea inteligentă – rețea de comunicații electronice realizată prin utilizarea funcțiilor unei platforme inteligente, care sunt centralizate și separate de funcția de comutare în cadrul unei rețele de comunicații electronice; concept arhitectural care permite crearea și furnizarea serviciilor noi, caracterizate prin: utilizarea extensivă a tehnologiilor de procesare a informațiilor, utilizarea eficientă a resurselor rețelei de comunicații electronice, managementul standardizat al serviciului etc.;

separator de frecvențe (splitter) - element pasiv, care realizează delimitarea celor două benzi din bucla locală: cea de frecvență joasă și cea de frecvență înaltă;

serviciu de rețea inteligentă – serviciu de comunicații electronice furnizat prin utilizarea unor platforme de rețea inteligentă, care permite apelarea de către utilizator a unor numere naționale non-geografice, prevăzute în Planul Național de Numerotare, alocate furnizorului rețelei, de regulă se disting următoarele servicii: acces gratuit pentru apelant (Freephone Service), apeluri cu valoare adăugată (Premium Rate Service), apeluri cu cost partajat (Shared Cost Service), servicii furnizate prin cartele preplătite (Prepaid Card Service);

spațiul furnizorului – imobil deținut de furnizor, în care se includ: clădiri, alte construcții, precum și terenul neconstruit;

subbuclă locală – porțiune dintr-o buclă locală care face legătura între punctul terminal de prezență a abonatului și un punct de concentrare sau un punct de acces intermediar din rețea;

terminare de apel - serviciu care asigură transmisia semnalului de la un punct de interconectare către un punct terminal al unei rețele;

tranzit - serviciu care asigură transmisia comutată, inclusiv și comutație de pachete, a semnalului prin două sau mai multe puncte de interconectare.

Noțiunile nedeterminate de prezentul Regulament au înțelesul acordat de Legea comunicațiilor electronice.

II. PRINCIPIILE ȘI PROCEDURA DE INTERCONECTARE

4. Interconectarea rețelelor și/sau serviciilor permite interoperabilitatea următoarelor servicii:

- 1) de telefonie fixă;
- 2) de telefonie mobilă celulară;
- 3) de telefonie prin rețele de comunicații personale mobile globale prin satelit (GMPCS);
- 4) de radiocomunicații;
- 5) de transport date;
- 6) de rețea inteligentă;
- 7) a altor servicii, inclusiv și a celor care apar datorită dezvoltării tehnologiilor.

5. Furnizorii rețelelor și serviciilor interconectate pot oferi reciproc, dar nu se vor limita la următoarele servicii:

- 1) de interconectare de bază: servicii de origine de apel, servicii de terminare de apel, servicii de tranzit;
- 2) de interconectare suplimentare: de urgență, de operatoare, de informare de directoriu etc.;
- 3) de acces la componentele infrastructurii asociate: structuri de suport, canalizație telefonică, țevi și piloni, terenuri, încăperi pentru amplasarea echipamentelor etc.;
- 4) de utilizare a elementelor de rețea: centrale tandem, centrale locale și de tranzit, echipamente de transmisie, linii închiriate, sisteme de suport operațional, sisteme de semnalizare, baze de date etc.

6. Se stabilesc, dar fără a se limita la acestea, următoarele moduri de interconectare:

- 1) interconectare directă;
- 2) interconectare indirectă.

7. La interconectarea directă, apelul sau semnalul din rețeaua unui furnizor, este transmis prin intermediul unui singur punct de interconectare și terminat în rețeaua sau echipamentul altui furnizor.

8. La interconectarea indirectă, apelul sau semnalul din rețeaua unui furnizor este transmis prin una sau mai multe rețele terțe sau două sau mai multe puncte de interconectare și terminat în rețeaua sau echipamentul altui furnizor. Acest mod nu este echivalent cu interconectarea alternativă, când un furnizor oferă interconectarea în alt punct decât cel solicitat.

9. Condițiile comerciale și tehnice de interconectare a rețelelor și serviciilor se stabilesc în acordul de interconectare. În cazul interconectării indirecte în acordul de interconectare nu se vor include clauze ce țin de punctul de interconectare sau ce se referă la interconectarea directă.

10. În scopul realizării interconectării, orice furnizor are dreptul să negocieze un acord de interconectare cu orice alt furnizor, în vederea furnizării de rețele și servicii, inclusiv a celor accesibile prin intermediul unei alte rețele, interconectate cu rețeaua oricăruia dintre acești furnizori.

11. În scopul realizării interconectării, orice furnizor are obligația:

- 1) să negocieze, cu bună credință, la solicitarea unui alt furnizor în termenii și condițiile stabilite de Legea comunicațiilor electronice și de prezentul Regulament, un acord de interconectare cu solicitantul în vederea furnizării serviciilor publice de comunicații electronice, inclusiv a celor accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele, interconectate cu rețeaua oricăruia dintre părți;
- 2) să creeze condiții de interconectare care vor asigura integritatea rețelei, interoperabilitatea serviciilor, calitatea serviciilor, promovarea eficienței și a concurenței echitabile pe piața relevantă, satisfacerea cererii utilizatorului final;

- 3) să realizeze interconectarea rețelelor și serviciilor în următoarele condiții:
 - a) cu respectarea recomandărilor aplicabile ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), a standardelor și reglementărilor tehnice naționale;
 - b) cu utilizarea exclusivă a echipamentelor și cablurilor certificate de către organul abilitat respectiv în Sistemul Național de Certificare;
 - c) cu asigurarea acțiunilor ce se impun pentru înlăturarea deranjamentelor înregistrate;
- 4) să informeze furnizorii–solicitanți, la cerere, referitor la specificațiile tehnice, caracteristicile rețelelor, inclusiv despre eventualele modificări ale rețelelor, condițiile de furnizare și utilizare a rețelelor și/sau serviciilor, precum și referitor la prețurile aplicate, cu excepția informațiilor confidențiale;
- 5) să prezinte Agenției, la cerere, schema localizării rețelei proprii sau gestionate de el, care va include și punctele de interconectare;
- 6) să depună la Agenție, în copie, acordurile de interconectare și modificările ulterioare la acestea pentru depozitare și verificare, după caz.

12. Furnizorul care nu are obligații preventive de asigurare obligatorie a tranzitului de trafic impuse de Agenție, este obligat să negocieze un acord de interconectare directă doar în cazul, în care volumul mediu lunar al traficului bidirecțional de interconectare indirectă înregistrat între acest furnizor și furnizorul-solicitant pe parcursul ultimelor 3 luni depășește o anumită cotă procentuală din capacitatea unui port E1 stabilit de Agenție prin decizie separată.

13. În scopul realizării interconectării, furnizorul cu obligații de furnizare a interconectării are obligația:

- 1) să ofere interconectarea cu rețelele și serviciile proprii:
 - a) în condiții nediscriminatorii, la orice punct fezabil tehnic ale rețelei;
 - b) în termeni, condiții, prețuri și calitate nu mai puțin favorabile decât cele asigurate propriilor servicii sau serviciilor furnizate filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor lor;
 - c) în timp util și prețuri orientate spre costuri, transparente, rezonabile și distincte, astfel încât furnizorii să nu plătească componentele de rețea sau infrastructură de care nu au nevoie la furnizarea serviciului;
- 2) să asigure accesul la echipamentele, elementele de rețea, la infrastructura și serviciile asociate;
- 3) să asigure, la solicitarea unui alt furnizor, interconectarea directă sau indirectă în baza unui acord de interconectare negociat, semnat în condițiile Legii comunicațiilor electronice și ale prezentului Regulament;
- 4) să examineze solicitările de interconectare și să prezinte solicitantului în termen de până la 10 zile lucrătoare condițiile tehnice și comerciale de interconectare sau refuzul motivat de acordare a interconectării;
- 5) să prevadă în planul sau de dezvoltare, în cazul în care la momentul solicitării interconectarea nu poate fi realizată din lipsa posibilităților tehnice, puncte de interconectare în scopul realizării interconectării cu posibilitatea extinderii și să informeze furnizorul–solicitant și Agenția despre termenii preconizați pentru interconectare, punctele de interconectare, care vor fi oferite, amplasarea lor geografică, caracteristicile tehnice ale interfeței, alți parametri tehnici.

14. Furnizorul cu obligații de furnizare a serviciului de interconectare în vederea originării apelurilor va permite, în baza unui acord de interconectare corespunzător, încheiat cu furnizorul-solicitant, efectuarea de către utilizatorii săi a apelurilor către rețeaua sau serviciile de numere cu apel gratuit (Freephone) și servicii furnizate prin cartele preplătite ale furnizorului-solicitant.

15. Furnizorul cu obligații de furnizare a serviciului de interconectare în vederea originării apelurilor este obligat să ofere, în baza unui acord de interconectare corespunzător, încheiat cu furnizorul-solicitant, utilizatorilor săi finali posibilitatea de a utiliza serviciile furnizorului-solicitant prin formarea resurselor de numerotare ale furnizorului-solicitant utilizate pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă.

16. Furnizorul cu obligații de furnizare a serviciului de interconectare în vederea originării apelurilor va asigura originarea apelurilor către resursele de numerotare ale furnizorului-solicitant utilizată pentru furnizarea serviciilor de rețea inteligentă și de la telefoanele publice cu plată, atunci

când acesta oferă utilizatorilor finali accesul la propriile sale servicii de rețea inteligentă de la telefoanele publice cu plată.

17. Furnizorii participanți la interconectare au obligația să furnizeze servicii de calitate, ce corespund, recomandărilor și standardelor aplicabile ale UIT și parametrilor, stabiliți în acordurile de interconectare.

18. În caz de erori sau de necorespondere a parametrilor stabiliți, fiecare dintre furnizori va întreprinde acțiuni pentru înlăturarea erorilor depistate, fapt, despre care va notifica cealaltă parte în termen de 3 zile calendaristice, dacă acordul nu prevede altfel.

III. PROCEDURA ȘI PRINCIPIILE DE FURNIZARE A ACCESULUI LA BUCLA/SUBBUCLA LOCALĂ

19. Bucla locală include: circuite fizice prin care se furnizează servicii de comunicații electronice abonatului, circuite fizice instalate, dar neutilizate, precum și alte circuite fizice care pot fi puse la dispoziția furnizorilor-solicitanți prin conectarea unor segmente de fire metalice torsadate existente. Orice obligație de furnizare a accesului la bucla locală include și obligația de furnizare a accesului la subbucla locală.

20. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va asigura oricărui furnizor-solicitant, și în condițiile prezentului Regulament, furnizarea accesului la bucla locală, în condiții transparente și nediscriminatorii, la prețuri orientate spre costuri, cu respectarea parametrilor tehnici și cu asigurarea securității rețelelor și serviciilor.

21. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va pune la dispoziția furnizorului-solicitant, la solicitare, informații detaliate despre posibilitățile de acces la buclele/subbuclele locale pe care le deține, astfel încât acesta să poată alege în mod eficient punctele de acces și să-și poată planifica dezvoltarea propriilor rețele sau servicii de comunicații electronice. Informațiile vor viza, dar nu se vor limita la următoarele:

- 1) aria geografică deservită de repartitoarele principale și intermediare;
- 2) numărul buclelor și subbuclelor locale utilizate sau utilizabile, pentru fiecare repartitor principal și, respectiv, intermediar și durata de funcționare a acestora;
- 3) lungimea medie a buclelor locale, pentru fiecare repartitor principal;
- 4) durata de funcționare rămasă a fiecărui repartitor principal și intermediar;
- 5) tipul și caracteristicile tehnice ale buclelor sau subbuclelor locale operate: lungime, diametru, eventuala prezență a unor echipamente pasive sau active (bobine de încărcare, repartitoare, elemente de cuplare, corectori etc.), lungimea derivațiilor, precum și parametri tehnici și de calitate obținuți în urma testelor efectuate, astfel încât pe baza acestor parametri să se poată stabili cu ușurință și exactitate tipurile de servicii de comunicații electronice în bandă largă care pot fi furnizate pe bucla/subbucla locală respectivă;
- 6) defectele sau deranjamentele cunoscute de către furnizor la fiecare repartitor principal sau intermediar unde se furnizează accesul la bucla locală, precum și la fiecare buclă/subbuclă locală solicitată în vederea furnizării accesului la bucla locală.

22. Informațiile prevăzute la p. 21. subpunctele 5) și 6) vor fi puse la dispoziția solicitanților în gradul de detaliu și în termenul în care furnizorul le dispune pentru furnizarea propriilor servicii de comunicații electronice în bandă largă pe piața cu amănuntul sau pentru serviciile furnizate persoanelor din același grup, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

23. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va asigura furnizorului-solicitant cel puțin următoarele modalități de furnizare a accesului la bucla locală:

- 1) acces total, care va permite furnizorului-solicitant utilizarea exclusivă a întregului spectru de frecvență al buclei/ subbuclei locale;
- 2) acces partajat, care va permite furnizorului-solicitant utilizarea frecvențelor buclei/ subbuclei locale, prin care se furnizează servicii de comunicații electronice în bandă largă, în timp ce furnizorul-ofertant va putea utiliza frecvențele prin care se furnizează servicii publice de telefonie. În

acest caz, furnizorul–solicitant va furniza și întreține separatoarele de frecvențe situate la punctul de acces și la punctul de prezență a abonatului;

3) acces de tip bitstream prevede punerea, de către un furnizor cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală, la dispoziția unui furnizor-solicitant a unor conexiuni de acces de bandă largă pînă la punctul de prezență a abonatului, prin buclă locală preechipată cu echipament DSLAM și configurații preferate de furnizor în rețeaua sa de acces local, pentru a permite furnizorului-solicitant să furnizeze servicii de bandă largă utilizatorilor proprii.

24. În scopul furnizării accesului necondiționat la bucla locală și fără a perturba serviciile furnizate pe bucla/subbucla locală, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va îndepărta, acolo unde este tehnic realizabil, eventualele echipamente (elemente de cuplare, etc.) de pe bucla/subbucla locală la care se solicită accesul.

25. La cererea furnizorului-solicitant, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va oferi informații relevante în vederea satisfacerii comenzilor, întreținerii și solicitării de reparații.

26. Orice modificare adusă de furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală rețelei sale sau spațiilor în care se acordă accesul la bucla locală, care ar putea afecta serviciile furnizate de către furnizorul-solicitant, sau ar produce acestuia un prejudiciu material, va fi notificată furnizorului-solicitant cu cel puțin 3 luni înainte de data preconizată pentru operarea modificării în cauză.

27. Desființarea unui repartitor principal sau intermediar va fi notificată furnizorului-solicitant cu cel puțin 9 luni înainte de data preconizată pentru desființare.

28. În cazul efectuării unor lucrări de reamenajare sau modernizare a rețelei sale de acces, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va întreprinde toate acțiunile pentru ca furnizorul-solicitant să poată furniza în continuare, propriile servicii de comunicații electronice cu menținerea calității acestora, prin intermediul accesului la bucla locală.

29. În lipsa posibilităților de continuare a furnizării, de către furnizorul-solicitant a propriilor servicii de comunicații electronice cu menținerea calității acestora, prin intermediul accesului la bucla locală, cauzată de reamenajare sau modernizare/ modificare a rețelei de acces, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va anunța furnizorul-solicitant cu cel puțin 3 luni înainte de data preconizată pentru efectuarea lucrărilor respective și va oferi furnizorului-solicitant soluții alternative pentru furnizarea acestor servicii nu mai puțin favorabile decât cele existente pentru propriile servicii de acest tip sau serviciile corespunzătoare furnizate filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor săi, pentru ca furnizorul-solicitant să poată reorganiza rețeaua proprie pentru furnizarea serviciilor respective.

30. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală, la solicitare, are obligația să pună la dispoziția furnizorului-solicitant următoarele opțiuni de acordare a accesului la bucla/subbucla locală:

- 1) în spațiul furnizorului-ofertant;
- 2) la distanță - în afara spațiului furnizorului-ofertant.

31. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va instala, testa și întreține cabluri de legătură internă, precum și la cererea furnizorului-solicitant va furniza accesul la infrastructura asociată, inclusiv:

- 1) repartitorul de transfer;
- 2) cablurile de legătură externe, în cazul accesului la bucla locală la distanță, prin propriile conducte de cabluri, piloni etc., astfel încât furnizorul-solicitant să-și poată conecta propriile echipamente.

32. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală la solicitare, la alegerea sa:

- 1) va instala, testa și întreține, legăturile de transmisie între echipamentul furnizorului-solicitant și cel mai apropiat punct de acces la rețeaua furnizorului-solicitant; sau
- 2) va asigura, accesul la infrastructura asociată în scopul instalării, testării și întreținerii legăturilor de transmisie între echipamentul furnizorului-solicitant și cel mai apropiat punct de acces la rețeaua furnizorului-solicitant.

33. În cazul în care, furnizorul-solicitant dorește să instaleze legătura de transmisie prevăzută la p. 32. pe suport optic sau prin fire metalice, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală are obligația să-i ofere acestuia conexiunea fizică respectivă prin propriile conducte de cabluri între echipamentul furnizorului-solicitant și cea mai apropiată cameră de cabluri din afara spațiului furnizorului - ofertant sau, la cerere, să instaleze și să întrețină această conexiune, astfel încât furnizorul-solicitant să-și poată conecta propriile echipamente.

34. În cazul în care, furnizorul-solicitant dorește să instaleze legătura de transmisie prevăzută la p. 32. pe suport radio, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală are obligația să-i ofere acestuia conexiunea fizică corespunzătoare (fibră optică, fire metalice) ce realizează legătura între echipamentul colocat al furnizorului-solicitant și un echipament de transmisie radio colocat în cadrul aceluiași spațiu al furnizorului-ofertant sau, la cerere, să întrețină această conexiune pentru furnizorul-solicitant.

35. În cazul în care, furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală refuză să furnizeze colocarea, accesul la bucla locală sau serviciile menționate la punctele 32., 33. și 34., acesta are obligația de a justifica refuzul și de a informa în scris furnizorul-solicitant. Furnizorul-solicitant poate solicita Agenției inspectarea capacităților în vederea aprecierii refuzului și să asiste la inspectarea dată.

36. În cazul defectării oricărui element de infrastructură asociată a furnizorului cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală, acesta are obligația, în maxim o oră din momentul depistării sau notificării defecțiunii de către furnizorul-solicitant, să inițieze acțiuni necesare pentru remedierea, defecțiunilor respective, precum și pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor prejudicii, în termenii stabiliți în oferta de referință pentru acces la bucla locală și acordurile de acces la bucla locală.

37. Cheltuielile aferente remedierii defecțiunilor vor fi suportate în întregime de furnizorul-ofertant, cu excepția cazului în care se stabilește că furnizorul-solicitant este responsabil de defecțiunea produsă.

38. În cazul nerespectării de către furnizorul-ofertant a termenilor stabiliți în p.36. furnizorul-solicitant poate remedia defecțiunile cu forțele proprii, în condițiile stabilite în acordul de acces, cheltuielile aferente fiind recuperate de furnizorul-ofertant.

39. Modul de compensare a prejudiciilor cauzate de remedierea cu întârziere a defecțiunilor va fi stabilit în acordul de acces la bucla locală și va prevedea cel puțin acoperirea prejudiciilor furnizorului-solicitant cauzate în legătură cu imposibilitatea de a beneficia de acces la bucla locală pentru perioada depășită peste termenul de remediere prestabilit.

40. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală are obligația de a ține evidența cererilor de furnizare a accesului la bucla locală și a cererilor de remediere a defecțiunilor, cu precizarea modului și a termenelor de soluționare a acestora, precum și evidența noilor circuite fizice construite în condițiile prezentului Regulament.

IV. OFERTA DE REFERINȚĂ PENTRU INTERCONECTARE ȘI OFERTĂ DE REFERINȚĂ PENTRU ACCES LA BUCLA/SUBBUCLA LOCALĂ

41. Furnizorii cu obligații de publicare a ofertei de referință pentru interconectare cu rețeaua publică de comunicații electronice pe care o operează (ORI) sau a ofertei de referință pentru acces la bucla locală (ORA), vor publica pe paginile sale de Internet și, la solicitare, vor pune la dispoziția oricărui furnizor-solicitant, ORI/ORA și modificările la acestea în termenii și condițiile stabilite prin Legea comunicațiilor electronice, prezentul Regulament și/sau prin deciziile/hotărârile Agenției.

42. În cazul în care, furnizorul cu obligații de publicare a ORI/ORA intenționează să modifice sau să completeze ORI/ORA, proiectul modificărilor sau completărilor va fi transmis Agenției atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data aprobării și va fi publicat pe pagina de Internet a furnizorului cu obligații de publicare a ORI/ORA cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data aprobării. În cazul unor modificări de structură sau mai mult de 50% din conținutul ORI/ORA, proiectul trebuie transmis Agenției cu cel puțin 6 luni înainte de data adoptării și publicat pe pagina de Internet a furnizorului cu cel puțin 2 luni

de zile înainte de data aprobării, cu excepția cazului în care modificarea sau completarea se realizează la cerința Agenției.

43. De fiecare dată când furnizorul cu obligații de publicare a ORI/ORA transmite Agenției și publică pe pagina sa de Internet modificări sau completări la ORI/ORA, acesta va pune concomitent la dispoziție o versiune, cel puțin în format electronic, care să permită identificarea cu ușurință a elementelor actualizate, prin utilizarea unui format diferit al textului adăugat și prin evidențierea distinctă a textului eliminat, precum și identificarea datei realizării actualizării.

44. ORI/ORA trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite interconectarea la toate punctele rețelei, unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, sau pentru a permite accesul la bucla locală, și pentru a asigura furnizorul-solicitant că acesta nu va fi obligat să plătească servicii sau resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-a solicitat.

45. În cazul în care, furnizorul cu obligații de publicare a ORI/ORA oferă, într-un acord de interconectare/acord de acces sau prin prețuri de transfer intern, filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor săi ce operează pe piața cu amănuntul, sau propriilor subdiviziuni de vânzări cu amănuntul condiții de interconectare sau de acces mai favorabile decât cele prevăzute în ORI/ORA, atunci aceste condiții vor fi aplicate tuturor furnizorilor-solicitanți, pe principii nediscriminatorii, iar ORI/ORA vor fi modificate în vederea reflectării acestor condiții în calitate de ofertă publică.

46. ORI va include, dar nu se va limita la următoarele:

- 1) capacitățile de interconectare disponibile (porturi, puncte disponibile de interconectare, amplasarea lor geografică, caracteristicile tehnice ale interfeței, alți parametri tehnici);
- 2) cel puțin setul minim de servicii de interconectare stabilit prin prezentul Regulament;
- 3) condițiile tehnice și comerciale în care serviciile de interconectare vor fi oferite furnizorului – solicitant;
- 4) modul în care solicitanții pot avea acces la informațiile prevăzute la prezentul punct, precum și formatul în care aceste informații sunt disponibile, termenii de punere la dispoziție a acestor informații;
- 5) acordul asupra nivelului de calitate privind furnizarea serviciilor de interconectare.

47. ORA va include, dar nu se va limita la următoarele:

- 1) descrierea detaliată a fiecărui element de rețea sau a infrastructurii asociate, potrivit necesităților pieței;
- 2) condițiile tehnice și comerciale de furnizare a serviciilor de acces la bucla/subbucla locală;
- 3) specificațiile tehnice pentru bucla/subbucla locală, echipamente și cabluri;
- 4) proprietățile de transmisie a rețelei (tipul structural al cablului, numărul de perechi și diametrul conductorilor, caracteristicile fizice și electrice ale cablurilor);
- 5) schemele tehnice posibile de organizare a accesului la bucla/subbucla locală;
- 6) spațiile de colocare relevante pentru acces la bucla/subbucla locală;
- 7) modul în care solicitanții pot avea acces la informațiile prevăzute la prezentul punct, precum și formatul în care aceste informații sunt disponibile, termenii de punere la dispoziție a acestor informații;
- 8) acordul asupra nivelului de calitate privind furnizarea serviciilor de acces la bucla locală.

48. Orice limitare privind realizarea interconectării sau furnizării accesului la bucla locală trebuie prevăzută expres în ORI/ORA, cu indicarea datei estimative de înlăturare a acesteia.

49. În cazul în care, furnizorul cu obligații de publicare a ORI/ORA nu va asigura realizarea interconectării sau furnizarea accesului la bucla locală în termenii și în condițiile prevăzute în ORI/ORA, acesta are obligația să justifice neasigurarea interconectării sau a accesului la bucla locală și să informeze, în scris, despre acest fapt furnizorul – solicitant și Agenția cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut în ORI/ORA.

V. ACORDUL DE INTERCONECTARE

50. Odată cu publicarea ORI, furnizorul are obligația să publice pe pagina sa de Internet și, la solicitare, să pună la dispoziția oricărui furnizor - solicitant și un model de acord de interconectare, realizat în conformitate cu prevederile ORI care constituie parte componentă a acesteia. Acordul de interconectare va conține, dar nu se va limita la, următoarele:

- 1) părțile care încheie acordul, obiectul acordului, termenii de interconectare;
- 2) tipurile rețelelor și/sau a serviciilor interconectate, inclusiv serviciile de bază și suplimentare;
- 3) punctele de interconectare:
 - a) amplasarea geografică, testarea, operarea și menținerea punctelor de interconectare;
 - b) parametrii tehnici ai punctelor de interconectare (tipul de semnalizare, tipul de cabluri etc.);
 - c) caracteristicile tehnice ale interfețelor;
 - d) caracteristicile tehnice ale echipamentului, condițiile de exploatare, standardele tehnice și de operare, sarcini tehnice și protocoale de rețea: caracteristicile semnalelor, care vor fi transmise prin rețelele interconectate (indicii de calitate a serviciului, metodele utilizate pentru măsurarea parametrilor de calitate, măsurile de securitate care vor fi întreprinse pentru garantarea integrității rețelelor interconectate);
 - e) instalarea și întreținerea rețelelor și echipamentului tehnic: procedurile de detectare și înlăturare a defectelor, precum și estimarea timpului mediu acceptabil pentru detectare și înlăturare, forma în care se va garanta, că realizarea interconectării nu va afecta compatibilitatea echipamentului și rețelelor interconectate;
- 4) resursele de numerotare;
- 5) înregistrarea și facturarea traficului, care indică modalitatea de evidență a traficului rețelelor interconectate (traficul de intrare și ieșire);
- 6) modul de taxare și achitare;
- 7) condiții de deconectare a rețelelor interconectate;
- 8) schimbul de informații, confidențialitate și securitate;
- 9) cesionarea drepturilor sau obligațiilor;
- 10) amendamente și suplimente;
- 11) situații excepționale;
- 12) responsabilități și litigii.

51. Furnizorii au obligația să negocieze și să semneze acordul de interconectare în următoarele condiții:

- 1) negocierea se va iniția la solicitarea oricărui dintre furnizori, în baza cererii scrise, în care vor fi specificate scopul interconectării și tipul rețelelor și/sau serviciilor pentru care se solicită interconectarea, însoțită de copia declarației informative /licenței pe activitate, după caz;
- 2) furnizorul-ofertant are obligația să înregistreze cererea și în termen de 10 zile lucrătoare, de la data depunerii cererii, să prezinte furnizorului-solicitant condițiile tehnice și comerciale de interconectare sau argumentarea justificată a respingerii cereri de interconectare;
- 3) furnizorul-solicitant și furnizorul-ofertant (furnizorii) au obligația în termen de 30 zile calendaristice din data depunerii cererii de interconectare să negocieze și să semneze acordul de interconectare;
- 4) furnizorii, în procesul negocierilor, vor examina toate posibilitățile de realizare a interconectării.

52. În cazul în care, interconectarea într-un punct anumit la nivel local, nu este posibilă din considerente tehnice:

- 1) furnizorul-ofertant va propune un alt punct de interconectare tehnic fezabil în aceleași condiții și prețuri ca și pentru punctul solicitat inițial;
- 2) furnizorii vor negocia în vederea stabilirii altor posibilități alternative de interconectare, în acest scop, ei vor stabili, de comun acord, detaliile specifice referitor la condițiile tehnice și

comerciale de construire a punctului de interconectare, inclusiv și din mijloacele proprii ale furnizorului-solicitant.

53. În cazul în care, în procesul negocierilor au apărut divergențe și în termenul de 30 zile calendaristice nu a fost semnat acordul de interconectare, fiecare din părți poate să se adreseze la Agenție depunând informațiile, în scris, privind negocierile purtate.

54. Agenția, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data înregistrării adresării scrise, va analiza diferendele părților implicate în procesul de negociere a acordului de interconectare și va stabili un nou termen de negociere ce nu va depăși 30 de zile calendaristice.

55. În cazul în care, în termenul stabilit de Agenție, nu s-a ajuns la consens, Agenția, la adresarea oricărui din furnizori va emite în termen 10 zile lucrătoare o decizie obligatorie privind semnarea acordului de interconectare.

56. Pe parcursul negocierii acordului de interconectare, furnizorii pot stabili informațiile, pentru care se va asigura confidențialitatea.

57. Acordul de interconectare se încheie pentru o perioadă nedeterminată sau pe perioada acceptată cu acordul comun al părților și nu poate fi reziliat unilateral de către furnizorul-ofertant în interesul acestuia, cu excepția cazurilor prevăzute în lege și/sau acord.

58. Acordul de interconectare își pierde valabilitatea la data revocării dreptului oricărui din furnizori de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice care fac obiectul interconectării.

VI. ACORDUL DE ACCES LA BUCLA/SUBBUCLA LOCALĂ

59. Odată cu publicarea ORA, furnizorul-ofertant are obligația, să publice pe pagina sa de Internet și la solicitare, să pună la dispoziția oricărui furnizor-solicitant și un model de acord de acces la bucla locală, realizat în conformitate cu prevederile ORA, care constituie parte componentă a ORA.

60. Acordul de acces la bucla locală trebuie să fie elaborat astfel încât să permită furnizorului-solicitant să selecteze cu ușurință punctele de acces, opțiunile de acces și de colocare, precum și orice alte servicii oferite pe baza ORA și va conține, dar nu se va limita la, următoarele:

- 1) condiții pentru accesul la bucla locală:
 - a) elemente de rețea la care se oferă accesul, acoperind în special următoarele elemente: acces la buclele locale, acces la frecvențele nevocale din spectrul de frecvență al unei bucle locale, în cazul accesului partajat la bucla locală;
 - b) informații privind amplasarea punctelor de acces fizic, disponibilitatea buclelor locale în părți specifice ale rețelei de acces;
 - c) condiții tehnice ce prevăd accesul și utilizarea buclelor locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii metalice torsadate în bucla locală;
 - d) proceduri de comandă și acordare, restricții de utilizare;
- 2) servicii de colocare:
 - a) informații privind spațiile de colocare relevante;
 - b) opțiuni de colocare în spațiile de colocare (inclusiv colocare fizică în interiorul sau exteriorul clădirii furnizorului ofertant și colocare virtuală);
 - c) caracteristicile echipamentului: restricții, dacă există, asupra echipamentului ce poate fi colocat;
 - d) condiții de securitate: măsuri aplicate de către furnizorul-ofertant pentru a asigura securitatea spațiilor de colocare;
 - e) condiții de acces pentru personalul furnizorilor;
 - f) condiții de siguranță;
 - g) reguli de alocare a spațiului, în cazul în care spațiul este limitat;
 - h) condiții în care furnizorii-solicitanți pot participa la verificarea caracteristicilor tehnice ale liniilor de abonat sau capacităților pentru care s-a refuzat satisfacerea comenzii;
- 3) condiții de acces prin intermediul unor interfețe utile la sistemele de asistență operațională ale furnizorului-ofertant, care permite efectuarea în timp real a următoarelor acțiuni: verificarea

posibilității tehnice de furnizare a accesului de bandă largă prin linia de abonat a solicitantului, plasarea comenzilor de punere la dispoziție a liniilor de abonat, verificarea procesului de satisfacere a comenzilor, plasarea comenzilor de remediere a deranjamentelor etc.;

4) condiții de furnizare:

a) timpul limită pentru răspunsul la cererile de furnizare a serviciilor și a accesului la rețele și/sau infrastructura asociată; acorduri asupra nivelului de calitate a serviciilor, soluționarea erorilor, proceduri de revenire la un nivel normal al serviciului;

b) termeni contractuali standard de furnizare a accesului la bucla locală, inclusiv, după caz, compensații prevăzute în cazul nerespectării termenelor de execuție;

5) prețuri sau formule de stabilire a acestora pentru fiecare element, enumerate mai sus;

6) schimbul de informații, confidențialitate și securitate;

7) cesionarea drepturilor sau obligațiilor;

8) amendamente și suplimente;

9) responsabilități;

10) situații excepționale;

11) litigii.

61. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală are obligația, în termen de până la 10 zile calendaristice de la data primirii cererii, să propună furnizorului-solicitant soluțiile tehnice pentru asigurarea accesului la bucla locală.

62 Termenul maxim de negociere a acordului de acces la bucla locală pe baza ORA este de 20 zile calendaristice de la data primirii de către furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală a unei cereri în acest sens.

63. Furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală va asigura implementarea prevederilor acordului, inclusiv și efectuarea, în caz de necesitate a lucrărilor de pregătire a spațiului de astfel încât furnizarea accesului la bucla locală să poată începe în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data încheierii acordului sau în termenii stabiliți în acord.

64. Furnizorul-solicitant are obligația să instaleze echipamentul în spațiul alocat pentru colocare în termen de 60 zile de la data notificării scrise de către furnizorul-ofertant privind alocarea spațiului pentru colocare.

65. În cazul în care furnizorul-solicitant nu respectă termenii stabiliți la p.64., furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală are dreptul să retragă alocarea, cu informarea furnizorului-solicitant și a Agenției. La prezentarea de către furnizorul-solicitant a unor motive întemeiate termenul stabilit la p. 64. va fi prelungit de furnizorul-ofertant în mod corespunzător. Agenția, la cererea justificată a furnizorului-solicitant, poate stabili un alt termen de instalare a echipamentelor, decât cel stabilit în p. 64.

66. În cazul cererilor ulterioare de acordare a accesului la bucla locală, în baza unui acord încheiat, termenul maxim de furnizare a accesului la bucla sau subbucla locală, în condițiile tehnice existente, este de 5 zile lucrătoare de la data primirii de către furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală a unei solicitări în acest sens.

67. Termenul maxim de furnizare a accesului la bucla/subbucla locală în baza acordului încheiat, în cazul necesității efectuării lucrărilor suplimentare, este de 15 zile calendaristice de la data primirii de către furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală a unei solicitări în acest sens.

68. Furnizarea accesului la bucla/subbucla locală, în baza unui acord încheiat care necesită instalarea unui repartitor principal sau intermediar la care nu s-a realizat colocarea, se efectuează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data primirii de către furnizorul cu obligații de furnizare a accesului la bucla locală a unei solicitări în acest sens.

69. Modul de compensare a prejudiciilor cauzate de nerespectarea termenilor stabiliți pentru furnizarea accesului la bucla/subbucla locală va fi stabilit în acordul încheiat între părți și va prevedea cel puțin acoperirea prejudiciilor furnizorului-solicitant cauzate în legătură cu imposibilitatea de a beneficia de acces la bucla/subbucla locală pe perioada respectivă.

70. Pe parcursul negocierii acordului de acces la bucla/subbucla locală, furnizorii pot stabili de comun acord, informațiile, pentru care se va asigura confidențialitatea.

71. Acordul de acces la bucla/subbucla locală se încheie pentru o perioadă nedeterminată sau pe perioada acceptată cu acordul comun al părților și nu poate fi reziliat unilateral de către furnizorul-ofertant în interesul acestuia, cu excepția cazurilor prevăzute în lege și/sau acord.

72. Acordul de acces la bucla/subbucla locală își pierde valabilitatea la data revocării dreptului oricărui din furnizori de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pentru furnizarea cărora s-a furnizat accesul.

VII. PRINCIPII DE ACHITARE ȘI FORMARE A PREȚURILOR

73. Principiile de formare a prețurilor pentru serviciile de interconectare și de furnizare a accesului la rețele și infrastructura asociată sunt următoarele:

1) prețurile trebuie să fie orientate la costuri, rezonabile și compensatorii pentru furnizori și determinate în baza reglementărilor relevante specifice ale Agenției. În lipsa acestora, furnizorul este în drept să calculeze aceste prețuri reieșind din propriile abordări metodologice, cu păstrarea obligației de argumentare a metodelor aplicate și de demonstrare a orientării prețurilor la costuri, iar Agenția poate interveni cu obiecții, dacă consideră că principiile stabilite în metodele aplicate nu sunt echitabile, nu se respectă principiul cauză-efect la distribuția și calculația costurilor sau în calcule sunt implicate ineficiențele furnizorului;

2) interconectarea, accesul la rețele și infrastructura asociată vor fi furnizate pe bază de dezagregare (separare). Un serviciu sau un element de infrastructură asociată este considerat ca unu, care e ușor detașabil în contextul arhitecturii rețelei, sau a planului de afaceri și costul lui poate fi determinat cu exactitate rezonabilă;

3) prețurile nu vor include costuri aferente unor componente de infrastructură sau servicii, care nu sunt necesare pentru furnizarea interconectării sau accesului.

74. Orice furnizor este responsabil pentru condiționarea și menținerea propriei sale rețele, pentru asigurarea în bune condiții a interconectării între furnizori, suportând costurile aferente acestor activități, care vor include, dar nu se vor limita la: instalarea porturilor pentru interconectare, asigurarea securității și integrității rețelei, standardizare, acces egal, schimbări în sistemul de numerotare, asigurarea identificării numărului de apel, etc. și nu vor include costurile istorice.

75. În cazul, în care furnizorul-solicitant solicită interconectarea într-un alt punct, decât cel oferit în condiții obișnuite de interconectare, fapt ce implică extinderea rețelei pînă la acest punct, furnizorii vor conveni suplimentar, pe cale amiabilă, modalitatea de compensare sau achitare de către furnizorul-solicitant a costului extinderii respective a rețelei, inclusiv a unui venit rezonabil, ținând cont de riscurile asociate acestei investiții.

76. Metodele de achitare între furnizori pentru serviciile de interconectare sunt stabilite în acordurile de interconectare și pot fi, dar nu se limitează la următoarele :

1) achitarea serviciilor interconectate pe unitate de trafic, în dependență de prețurile stabilite de furnizori pentru originare, tranzitare și terminare de apel;

2) achitarea unui preț fix, în dependență de capacitatea trunchiului de interconectare sau a canalului;

3) taxarea abonaților proprii și păstrarea încasărilor (sender keeps all) de fiecare furnizor, implicat în procesul de interconectare;

4) partajarea veniturilor obținute de furnizori la interconectare.

77. Agenția poate impune, furnizorului cu obligații de orientare spre costuri a prețurilor, modificarea prețurilor pentru interconectare, acces la rețele și infrastructura asociată, cu indicarea mărimii lor sau stabilirii unor plafoane maxime de preț dacă exercitarea unor calculări din oficiu, bazate pe metodologia relevantă aprobată de Agenție constată că prețurile aplicate de furnizor nu sunt orientate spre costuri. Furnizorii au obligația să respecte plafonul maxim al prețurilor pentru interconectare și acces, stabilite de Agenție în conformitate cu prezentul Regulament.

78. Dacă lipsesc posibilități de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare, acces la rețele și la infrastructura asociată furnizate de furnizori cu astfel de obligații, sau efectuarea calculărilor va necesita o durată mare de timp în raport cu riscurile pe care le comportă competiția de pe piață în urma prețurilor mari, Agenția poate aplica metoda prețurilor comparative pentru impunerea

prețurilor orientate spre costuri. Metoda prețurilor comparative presupune adoptarea unor prețuri asemănătoare sau identice cu cele aplicate pe piețele din alte țări cu caracteristici asemănătoare ale sistemului regulatoriu. Aplicarea metodei date se va efectua numai în raport cu piețe, unde există evidențe că prețurile au fost calculate în funcție de costuri, în baza unor metodologii relevante.

VIII. COLOCARE

79. Furnizorul cu obligații de furnizare a interconectării și/sau a accesului la bucla locală are obligația să ofere furnizorului-solicitant posibilitatea de a instala și conecta în spațiul de colocare orice echipament necesar pentru realizarea interconectării și/sau a accesului la bucla locală cu stabilirea opțiunilor de acces la spațiul de colocare și a regimului de acces.

80. Colocarea fizică se va realiza în spațiul furnizorului-ofertant în oricare dintre următoarele modalități:

- 1) în același spațiu special amenajat pentru colocare de furnizorul-ofertant, fără construirea unei structuri cu rol de protecție;
- 2) prin construirea, de către furnizorul-solicitant sau din contul acestuia, a unei camere sau a unei alte structuri similare cu rol de protecție.

81. Furnizorul-solicitant poate opta pentru oricare dintre modalitățile de colocare prevăzute la p. 80., iar furnizorul-ofertant are obligația să pună la dispoziție colocarea fizică stabilită în p. 80. alin. 1), iar în lipsa posibilităților tehnice, să ofere furnizorului-solicitant posibilitatea de colocare stabilită în p. 80. alin. 2).

82. Furnizorul-solicitant poate să-și asume responsabilitatea pentru pregătirea spațiului de colocare, antrenând alți antreprenori, în coordonare cu furnizorul-ofertant.

83. În cazul în care mai mulți furnizori-solicitanți doresc să-și asume această răspundere, unul dintre aceștia va fi desemnat să pregătească spațiul de colocare, costurile fiind împărțite între toți furnizorii-solicitanți de comun acord.

84. Furnizorul-ofertant va furniza acces furnizorului-solicitant la orice alt element de infrastructură asociată necesare pentru colocare, inclusiv condiții de instalare a echipamentelor și cablurilor, surse energetice, care vor asigura funcționarea normală a echipamentelor etc.

85. Condițiile de colocare din acordurile de acces la bucla locală încheiate sau în curs de negociere, nu vor afecta condițiile de colocare, încheiate sau în curs de negociere prevăzute în acordurile de interconectare cu rețeaua furnizorului-ofertant.

86. Furnizorul-solicitant poate utiliza, în vederea realizării accesului la bucla locală, spațiul de colocare alocat pentru interconectare cu rețeaua furnizorului-ofertant, acolo unde este cazul.

87. Furnizorul-solicitant poate utiliza, în vederea realizării interconectării cu rețeaua furnizorului-ofertant, spațiul de colocare alocat pentru accesul la bucla locală, acolo unde este cazul.

XI. NUMEROTARE

88. Furnizorul care a stabilit relații de interconectare în condițiile prezentului Regulament are obligația să asigure accesul din/spre rețelele sau serviciile sale la/de la resursele de numerotare ale furnizorului cu care a stabilit relații de interconectare, pentru care ultimul deține licențe de utilizare/decizii de atribuire a resurselor de numerotare, după caz, eliberate de Agenție, în termenii prevăzuți în acordul de interconectare, sau, în lipsa acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise. În cazul apariției unor dificultăți tehnice furnizorul care asigură accesul la resursele de numerotare, are obligația în termen de 5 zile lucrătoare, să informeze Agenția și furnizorul-solicitant despre cauzele și termenul suplimentar necesar pentru asigurarea accesului, dar care nu va depăși 10 zile lucrătoare.

89. Furnizorii care participă la interconectare sînt obligați să transmită, reciproc, informația cu privire la numărul de telefon de la care se efectuează apelul (numărul apelantului). Este interzisă substituirea numărului apelantului prin un alt număr și/sau substituirea sau excluderea a unor cifre din numărul apelantului care identifică amplasarea geografică a apelantului.

XII. DREPTURILE AGENȚIEI

90. În sensul prezentului Regulament și în scopul dezvoltării pieții serviciilor de comunicații electronice și asigurării concurenței echitabile pe piața acestor servicii Agenția are următoarele drepturi:

1) să impună, furnizorului cu obligații de furnizare a interconectării și/sau a accesului la bucla locală următoarele obligații:

a) de informare a Agenției și furnizorilor despre eventualele modificări ale rețelelor, în scopul asigurării transparenței procesului de interconectare și furnizare a accesului la bucla/subbucla locală;

b) de nediscriminare a furnizorilor la realizarea interconectării rețelelor și serviciilor și la furnizarea accesului la bucla/subbucla locală în vederea aplicării, condițiilor echivalente celor aplicate propriilor servicii, sau furnizorilor afiliați, filialelor etc.;

c) de neretragere a dreptului de acces acordat unui furnizor, exceptând cazurile în care furnizorul a comis încălcările prevăzute la alin.(3) și (4) ale art.5 din Legea comunicațiilor electronice sau a încălcat condițiile acordului privind accesul și/sau interconectarea;

2) să intervină, din propria inițiativă sau la cererea oricărei părți, la etapa de negociere sau semnare a acordului de interconectare sau de acces la bucla/subbucla locală, în scopul facilitării acestora;

3) să ceară prezentarea acordurilor de interconectare sau de acces la bucla/subbucla locală încheiate, modificările acestora, informațiile ce țin de negocierea, încheierea și realizarea acordurilor de interconectare și acces la bucla locală, cu asigurarea în condițiile legii a confidențialității informației;

4) să ceară furnizorilor modificarea ORI, ORA, a acordului de interconectare sau de acces la bucla/subbucla locală pentru conformarea acestora cadrului legal și reglementar în vigoare;

5) să impună, în conformitate cu Legea comunicațiilor electronice și cu prezentul Regulament, modificări și completări justificate la ORI sau ORA inclusiv ce țin de prețurile și tarifele aplicate;

6) să solicite furnizorilor să demonstreze, că prețurile stabilite pentru serviciile de interconectare și/sau pentru furnizarea accesului la bucla/subbucla locală, inclusiv locațiunea și colocarea elementelor de rețea și de infrastructură asociată, sunt orientate la costuri, calculate în baza unor criterii obiective și sunt rezonabile.